

Vårt stabila elverk mod H 8000 är utrustat med överdimensionerad generator "10 kva" för extra kraft vid start av motorer eller kraftig 1 fas belastning t.ex. svetsning.  
1-3 fas uteffekt 6.5 kva.

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Modell:             | H 8000                         |
| Uteffekt:           | 8 kva                          |
| Generatoreffekt:    | 10 kva                         |
| Anslutning:         | 1-fas & 3-fas                  |
| Spänning:           | 230 och 400 Volt               |
| Angiven ström:      | 16 och 11,5 A                  |
| Aut. spänningsregl. | Ja                             |
| Mittpunktsjordning: | -                              |
| Jordfelsbrytare:    | Ja                             |
| Antal uttag:        | 1st (1-fas) 1st (3-fas)        |
| Motor/Effekt:       | Honda / 15 Hk                  |
| Motormodell:        | GX 440                         |
| Oljevakt:           | Ja                             |
| Startmetod:         | Handstart                      |
| Drivmedel:          | Bensin 95 - 98, alt. Aspen 4 T |
| Tank:               | 7 liter                        |
| Drifttid:           | 3 - 5,5 tim                    |
| Ljudnivå:           | 74 dB                          |
| Storlek, LxBxH:     | 850 x 500 x 540 mm             |
| Vikt:               | 99 kg                          |